

Fritz!Box 7330: Telefon einrichten im Netz von SP:Heuer & Sack

An der Fritz!Box anmelden:

IP-Adresse (Standard ist 192.168.178.1) im Browser eingeben

Passwort eingeben

Die Ansicht sollte „Erweitert“ sein,
Änderung durch Anklicken

Ansicht: Erweitert | Inhalt | Handbuch | Tipps&Tricks | Newsletter | avm.de

Menü „Eigene Rufnummern“

Neuer Eintrag: Button „Neue Rufnummer“

Ändern oder Kontrollieren der Einträge: Button "bearbeiten" (Schreibblock)

The screenshot shows the Fritz!Box 7330 web interface. The top navigation bar includes the Fritz! logo and the title 'FRITZ!Box 7330'. Below the navigation bar, there are links for 'Angemeldet', 'FRITZ!Box', 'FRITZ!NAS', 'MyFRITZ!', and a help icon. The main content area is titled 'Eigene Rufnummern' and has three tabs: 'Rufnummern', 'Anschlusseinstellungen', and 'Sprachübertragung'. The 'Rufnummern' tab is active, showing a table of numbers. The table has columns for 'Status', 'Rufnummer', 'Anschluss', 'Anbieter', and 'Vorauswahl'. There are two entries in the table, both with a green status icon and 'Internet' as the connection type. The first entry has the number '123456' and the provider 'sip.harzbreitband.de'. The second entry has a greyed-out number and the same provider. To the right of each entry are edit and delete icons. Below the table are buttons for 'Liste drucken', 'Neue Rufnummer', and 'Hilfe'. On the left side, there is a sidebar menu with categories like 'Übersicht', 'Internet', 'Telefonie', and 'Heimnetz'. The 'Telefonie' category is expanded, showing options like 'Anrufe', 'Anrufbeantworter', 'Telefonbuch', 'Weckruf', 'Rufsperrern', 'Rufumleitung', 'Wahlregeln', 'Telefoniegeräte', and 'Eigene Rufnummern' (which is highlighted).

„Neue Rufnummer“ Jetzt fragt ein Assistent die Daten ab

The screenshot shows the 'Internettelefonie einrichten' (Setup Internet Telephony) assistant screen. The title is 'Internettelefonie einrichten'. Below the title, there is a instruction: 'Wählen Sie Ihren Internettelefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.' Below this, there is a dropdown menu for 'Wählen Sie Ihren Internettelefonie-Anbieter' with the selected option 'anderer Anbieter'. Below the dropdown, there is a text input field for 'Internetrufnummer' with the value '123456'. Below that, there is a section titled 'Anmeldedaten, die Ihnen Ihr Internettelefonie-Anbieter mitgeteilt hat:' with four text input fields: 'Benutzername' (03943123456), 'Kennwort' (geheim), 'Registrar' (sip.harzbreitband.de), and 'STUN-Server' (stun.harzbreitband.de). Below these fields, there is a checkbox for 'Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen'. At the bottom of the screen, there are three buttons: '< Zurück', 'Weiter >', and 'Abbrechen'.

im Drop-Down-Feld „anderer Anbieter“ auswählen

Internetrufnummer: zum Beispiel die Rufnummer ohne Vorwahl

Die Angabe dient der Zuordnung in der Fritz!Box. Das Feld muss ausgefüllt werden.

Benutzername: Vorwahl und Rufnummer, wie Ihnen von uns mitgeteilt

Kennwort: Passwort, wie Ihnen von uns mitgeteilt

Registrar: sip.harzbreitband.de

STUN-Server : stun.harzbreitband.de

Im nächsten Schritt werden die Anmeldedaten ausprobiert:

Internettelefonie speichern und prüfen

Folgende Anmeldedaten haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Rufnummer	123456
Anbieter	anderer Internettelefonie-Anbieter
Benutzername	03943123456
Registrar	sip.harzbreitband.de

Im nächsten Schritt werden die Anmeldedaten in die FRITZ!Box gespeichert. Anschließend wird geprüft, ob die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen wurde und über die eingerichtete Internetrufnummer nun telefoniert werden kann.

< Zurück **Weiter** > Abbrechen

Ändern oder Kontrollieren der Einträge: Button "bearbeiten" (Schreibblock)

Internetrufnummer

Tragen Sie hier die Anmeldedaten für die Internettelefonie ein, die Sie von Ihrem Internettelefonie-Anbieter bekommen haben.

Internetrufnummer verwenden

Wählen Sie Ihren Internettelefonie-Anbieter anderer Anbieter

Internetrufnummer

Wenn Sie möchten, dass bei einem Anruf ein Name angezeigt wird, ordnen Sie der Rufnummer einen Anzeigenamen zu. Bei einem Anruf zeigt das Telefon den Anzeigenamen an.

Anzeigename

Anmeldedaten, die Ihnen Ihr Internettelefonie-Anbieter mitgeteilt hat:

Benutzername

Kennwort

Registrar

Proxy-Server

STUN-Server

Internettelefonie-Anbieter kontaktieren über nur via IPv4

Internetrufnummer für die Anmeldung verwenden

Ausgehende Notrufe ohne Vorwahlen übermitteln.

Sonderrufnummern ohne Vorwahlen übermitteln.

DTMF-Übertragung Automatisch

Rufnummernunterdrückung (CLIR) CLIR über Displaynamen

Anzeigename: Das Feld kann leer bleiben

Proxy-Server: Das Feld muss leer bleiben

Die folgenden Einstellungen werden standardmäßig von der Fritz!Box gesetzt und müssen nicht geändert werden:

Internettelefonie-Anbieter kontaktieren über: nur IPv4 (IPv6 bieten wir erst später an)

Ausgehende Notrufe ohne Vorwahlen übermitteln: Haken nicht gesetzt

Die Notrufe werden automatisch von unserem Telefonieserver der zuständigen Leitstelle in Halberstadt übermittelt.

Sonderrufnummern ohne Vorwahlen übermitteln. Haken gesetzt

Auch beim Rufnummernformat und Codec sind keine Anpassungen notwendig.

Rufnummernformat anpassen

Diese Vorwahlziffern werden der gewählten Rufnummer vorangestellt 00 49 0 3943

VoIP-Anbieter mit amerikanischem Rufnummernplan (internationale Vorwahl 011 statt 00)

Suffix für Internetrufnummern

Anbieter unterstützt G.726 nach RFC 3551

Anbieter unterstützt Rückruf bei Besetzt (CCBS) nach RFC 4235

OK Abbrechen Hilfe

Die an der Fritz!Box angeschlossenen Telefone können über den Menüpunkt „**Telefoniegeräte**“ bearbeitet werden:

Telefoniegeräte

Auf dieser Seite können Sie die an der FRITZ!Box angeschlossenen Telefone, Anrufbeantworter und Faxgeräte einrichten und bearbeiten.

Bezeichnung	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern	
Telefon	FON 1	123456	alle	**1	

Button "**bearbeiten**" (Schreibblock)

Jetzt kann festgelegt werden, bei welcher Nummer das Telefon klingeln soll und welche Nummer es zum Herauswählen verwendet.

Übersicht

Internet

Telefonie

- Anrufe
- Anrufbeantworter
- Telefonbuch
- Weckruf
- Rufsperrern
- Rufumleitung
- Wahlregeln
- Telefoniegeräte**
- Eigene Rufnummern

Telefoniegerät am Anschluss "FON 1"

Telefon Klingelsperre Merkmale des Telefoniegerätes

Die Rufnummer, die Sie unter "Ausgehende Anrufe" angeben, bestimmt die Standard-Verbindungsart und die abgehende Rufnummer für diesen Anschluss.

Telefon am Anschluss FON 1

Bezeichnung:

Ausgehende Anrufe

Ankommende Anrufe

auf alle Rufnummern reagieren

nur auf folgende Rufnummern reagieren

Wenn eine Telefonnummer portiert wurde, kann es nach der Abschaltung durch den vorherigen Anbieter bis zu 24 Stunden dauern, bis der Telefonanschluß wieder angerufen werden kann.

Es lohnt sich, auch die anderen Funktionen der Fritz!Box kennenzulernen.

Wir empfehlen, die Menüs durchzusehen oder ins Handbuch zu schauen.

Bei Fragen helfen wir gern:

Tel. 03943-905055